

UX 400

UNE SOLUTION HIGH-TECH EN LIBRE-SERVICE

Wynid

Les transactions sans contact sont en plein essor. Grâce à la solution sans contact UX 400, vous disposez d'un système fiable pour les paiements NFC, les confirmations d'identification rapides et autres transactions sans contact dans les environnements traitant d'importants volumes de paiements en libre-service (horodateurs, stations-service, appareils de billetterie). L'UX 400 garantit des transactions sans contact rapides et sécurisées, à l'aide de portefeuilles mobiles ou de cartes.



UNE SÉCURITÉ ET UNE ROBUSTESSE OPTIMALES

- Dispositif ayant obtenu la toute dernière certification de sécurité PCI 3.X, conforme aux réglementations de sécurité internationales (EMV niveau 1 et niveau 2), une fois relié à l'UX 300
- Fonctionnalité NFC/sans contact sécurisée, conforme à la norme SRED
- Boîtier anti-vandalisme capable de résister aux chocs jusqu'à 10 joules
- IP65 : protection optimale contre la poussière, les liquides et autres substances nocives grâce au boîtier résistant aux intempéries

CARACTÉRISTIQUES

Interface sans contact	ISO 14443, 13.56MHz, Type A/Type B ISO 18092, NFC (Near Field Communication)
Applications possibles	CB Bulletin 12 Version disponible MasterCard paypass (M/Chip & mag-stripe) Visa payWave (MSD & qVSDC) American Express: expresspay Discover Network Zip Interac Flash Mifare, Mifare & Mifare Classic, DESFire Pass-Through mode NFC: Google/ISIS
Connectivité	Signal analogique et numérique jusqu'au lecteur UX 300
Conditions environnementales	Température de fonctionnement entre -20°C et +70°C Humidité relative entre 10% et 90%
Dimension physique	Longueur: 100 mm; Largeur: 27 mm; Hauteur: 96 mm
Dimension en façade	73.2 mm x 61.2 mm

UNE EXPÉRIENCE CLIENT INÉGALÉE

- Guidage des clients par LED et bip audio
- Détecteur de proximité InfraRouge pouvant gérer le mode veille
- Logo « sans contact » lumineux sur détection carte
- Dispositif moderne et épuré, résistant aux intempéries et ne nécessitant aucun entretien
- Aucun logiciel spécifique nécessaire sur l'UX 400 : tout est géré sur le dispositif maître, l'UX 300